



## EVG 1x8-21W/24 Volt DC

Artikelnummer: 11566-00

Electronic ballast (EVG) 1x8-21W/24 Volt DC Electronic ballast with radio interference suppression according to EN 55015 With electronic fuse, warm start, with End of Life (EoL) according to EN 61347-2-3 (VDE 0712-33) Printed circuit board through-contacted with soldering eyes up In plastic casing

### Image similar

<b>SKU</b>	11566-00	<b>Type of light source</b>	No
<b>Light source base</b>	No	<b>Luminous efficiency (Lumen)</b>	keine Angabe
<b>Colour temperature (Kelvin)</b>	keine Angabe	<b>Angle of reflected beam</b>	No
<b>Light source wattage (w)</b>	keine Angabe	<b>Total power (Watt)</b>	keine Angabe
<b>Type of ballast</b>	No	<b>Voltage (Volt)</b>	No
<b>Frequency spectrum (Hertz)</b>	No	<b>Type of current AC / DC</b>	No
<b>Length (mm)</b>	keine Angabe	<b>Lamp width</b>	keine Angabe
<b>Height of light</b>	keine Angabe	<b>Light diameter</b>	keine Angabe
<b>Length of light area (mm)</b>	keine Angabe	<b>Height of light area</b>	keine Angabe
<b>Material of protection tube</b>	No	<b>Mechanical characteristics</b>	keine Angabe
<b>Chemical resistance</b>	No	<b>Chemical resistance</b>	keine Angabe
<b>Reduced glare effect</b>	No	<b>Wall thickness cover (mm)</b>	keine Angabe
<b>External diameter of protection tube (mm)</b>	keine Angabe	<b>Linkage</b>	Without linkage
<b>Length of linkage 2 (mm)</b>	No	<b>Length of linkage 1 (mm)</b>	No
<b>Lamp base</b>	No	<b>Diameter of linkage</b>	No
<b>Pivoted joint</b>	No	<b>Cable outlet</b>	No
<b>Magnetic base</b>	No	<b>Ball joint</b>	No
<b>Plug color</b>	No	<b>Quantity of sockets</b>	Without
<b>Type of plug</b>	No	<b>Length of cable (mm)</b>	keine Angabe
<b>Position of ballast</b>	Internal	<b>Through-wired for serial installation</b>	Single connection
<b>Vorschaltgerät</b>	No	<b>Reparable</b>	No
<b>Type of plug</b>	No	<b>Incl. standard holders</b>	Separate
<b>Diameter</b>	Normal (67 mm)	<b>Cover</b>	No
<b>Driver/Ballast</b>	No	<b>Impact resistance</b>	0
<b>Light source length</b>	keine Angabe	<b>Light source diameter</b>	keine Angabe

**Rohrlux GmbH • Mühlenweg 3 • D- 26789 Leer • Tel.: +49 491 97883-0 • Fax:+49 491 97883 50**

Produktänderungen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Product changes, technical changes and mistakes reserved.

Rohrlux GmbH 21.03.17